

Hilfestellung zur Projektierung

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Findung der richtigen Konfiguration. Ihr Strombedarf und die gewünschte Überbrückungszeit ergeben die Konfigurationskomponenten. Die Gesamtkonfiguration besteht aus einem Gerät und einem Batterie-Modul bzw. Einzelbatterien.

Legende/Beispiele zur Tabelle:

Das AkkuTEC 24xx-0 ist das Grundgerät ohne Batterien

Das AkkuTEC 24xx-y ist das Gesamtgerät inkl. Batteriemodul auf einem Träger (y= Ah)

Das AkkuTEC 24xx-0 + NBBH-y ist das Grundgerät einzeln + ein Batteriemodul auf einem Träger

Das AkkuTEC 24xx-0 + SB-yy ist das Grundgerät einzeln + einzelne Batterien (hohes Gewicht)

Strombedarf (DC 24V)

	0,5A	1A	2A	5A	10A	15A	20A	40A	80A
2 Min	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTec 2405 +NBBH 2401	AkkuTec 2410 +NBBH 2402	AkkuTec 2420-07	AkkuTec 2420-07	AkkuTec 2440-0 +NBBH2407HI	2xAkkuTec 2440-0 +NBBH 2418
5 Min	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTec 2405 +NBBH 2402	AkkuTec 2410-07	AkkuTec 2420-07	AkkuTec 2420-07	AkkuTec 2440-0 +NBBH 2418	2xAkkuTec 2440-0 +NBBH 2418
10 Min	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTec 2405 +NBBH 2402	AkkuTec 410-07	AkkuTec 2420-07	AkkuTec 2420-12	AkkuTec 2440-0 +NBBH 2418	2xAkkuTec 2440-0 +NBBH 2440
15 Min	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTec 2405-07	AkkuTec 2410-07	AkkuTec 2420-12	AkkuTec 2420-12	AkkuTec 2440-0 +NBBH 2418	2xAkkuTec 2440-0 +NBBH 2470
30 Min	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2402	AkkuTec 2405-07	AkkuTec 2410-12	AkkuTec 2420-12	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2418	AkkuTec 2440-0 +NBBH 2440	2xAkkuTec 2440-0 +2xSB 100-12
1 h	AkkuTEC 2402 + NBBH 2401	AkkuTEC 2402 + NBBH 2402	AkkuTEC 2402 + NBBH 2407	AkkuTec 2405-12	AkkuTec 2410-12 +NBBH 2418	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2418	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2440	AkkuTec 2440-0 +NBBH 2470	2xAkkuTec 2440-0 +2xSB 150-12
3 h	AkkuTEC 2402 + NBBH 2402	AkkuTEC 2402 + NBBH 2407	AkkuTec 2403 +NBBH 2407	AkkuTec 2410-0 +NBBH 2418	AkkuTec 2410-0 +NBBH 2440	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2470	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2470	AkkuTec 2440-0 +2xSB 150-12	2xAkkuTec 2440-0 +4xSB 150-12
5 h	AkkuTEC 2402 + NBBH 2402	AkkuTEC 2402 + NBBH 2407	AkkuTec 2403 +NBBH 2412	AkkuTec 2410-0 +NBBH 2418	AkkuTec 2420-0 +NBBH 2470	AkkuTec 2420-0 +2xSB 100-12	AkkuTec 2440-0 +2xSB 100-12	AkkuTec 2440-0 +4xSB 100-12	2xAkkuTec 2440-0 +4xSB 200-12
10h	AkkuTEC 2402 + NBBH 2407	AkkuTEC 2402 + NBBH 2412	AkkuTec 2405-0 +NBBH 2418	AkkuTec 2410-0 +NBBH 2470	AkkuTec 2420-0 +2x SB 100-12	AkkuTec 2440-0 +2xSB 150-12	AkkuTec 2440-0 +4xSB 100-12	2xAkkuTec 2440-0 +4xSB 200-12	
20h	AkkuTEC 2402 + NBBH 2412	AkkuTEC 2403 + NBBH 2418	AkkuTec 2405-0 +NBBH 2440	AkkuTec 2420-0 +2x SB 100-12	2xAkkuTec 2420-0 +4x SB 100-12	AkkuTec 2440-0 +4xSB 150-12			

längere Überbrückungszeiten problemlos möglich

Es gelten die AGB's der ATECO EDV GmbH